

Schaltsteckdose

Artikel-Nr.: 141836A0



Produkteigenschaften

- Ermöglicht das Ein- und Ausschalten von angeschlossenen Verbrauchern wie bspw. Stehlampen
- Exakte Regelung elektrischer Heizkörper in Verbindung mit einem Homematic IP Wandthermostaten
- Kann optional zur Reichweitenverlängerung des Funk-Signals eingesetzt werden
- Innerhalb einer Sicherheitsanwendung schaltet das Gerät im Alarmfall z. B. eine Innensirene oder das Alarm-Licht automatisch ein
- Komfortable Steuerung via Homematic IP App, z. B. über individuelle Zeitprofile für automatisches Schalten des angeschlossenen Verbrauchers
- Manuelle Bedienung: Ein- und Ausschalten der Verbraucher auch direkt am Gerät möglich
- Einfache Montage: schnell und ohne Werkzeug montiert
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Dank der kompakten Bauweise blockiert die Schaltsteckdose keine umliegenden Steckdosen
- Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. über Amazon Alexa oder Google Assistant)
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
 - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
 - Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
 - Partnerlösungen von Drittanbietern

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	16 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	< 0,3 W
Max. Schaltleistung	3680 W
Lastart	ohmsche Last
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10 bis +35 °C
Abmessungen (B x H x T)	70 x 70 x 39 mm (ohne Netzstecker)
Gewicht	154 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m

Logistische Daten

Artikelnummer	1418360A
EAN-Code	4047976418367
Kurzbezeichnung	HMIP-PS
Verpackungseinheit	45
Maße Verpackung	122 x 112 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	284,4 g

Lieferumfang

Homematic IP Schaltsteckdose

Bedienungsanleitung