

# Schlüsselbundfernbedienung – Alarm

Artikel-Nr.: 142562A0



## Produkteigenschaften

- Funk-Fernbedienung mit 4 Tasten ermöglicht die komfortable Steuerung von Alarmfunktionen oder das An- bzw. Ausschalten von Beleuchtung
- Alarmfunktionen können über die Homematic IP App erstellt und über die Funk-Fernbedienung auf Tastendruck aktiviert oder deaktiviert werden
- Funktionstasten für „Hüllschutz“, „Vollschutz“, „Alarm unscharf“ und „Licht ein/aus“
- Durch die Befestigung am Schlüsselbund jederzeit griffbereit
- Lange Batterielevensdauer durch den Einsatz einer Standard-AAA-Batterie
- Glasfaserverstärktes und halogenfreies Material für optimale Stabilität und Umweltverträglichkeit
- Direkte Bestätigung von Funk-Befehlen über die Multicolor-Geräte-LED
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
  - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
  - Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
  - Partnerlösungen von Drittanbietern

## Technische Daten

Versorgungsspannung	1x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	100 mA max.
Batterielevensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10 bis 55 °C
Abmessungen (B x H x T)	38 x 75 x 14 mm
Gewicht	38 g (inkl. Batterie)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m

## Logistische Daten

Artikelnummer	142562A0
EAN-Code	4047976425624
Kurzbezeichnung	HmIP-KRCA
Verpackungseinheit	144
Maße Verpackung	122 x 93 x 36 mm
Gewicht inkl. Verpackung	100,5 g

## Lieferumfang

Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung – Alarm

Schlüsselring

1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie

Bedienungsanleitung