

Funk-Fernbedienung 19 Tasten, weiß

Artikel-Nr.: 84329
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Universell einsetzbare Funk-Fernbedienung mit beleuchteten Beschriftungsfeldern
- Ermöglicht die Bedienung von angelegten Homematic Komponenten mit 19 frei konfigurierbaren Tasten
- Sofortige Bestätigung der Funkkommunikation durch Duocolor-LED
- Über eine Taste können gleichzeitig mehrere Funktionen ausgeführt werden (z. B. Rollläden herunterfahren und gleichzeitig Licht einschalten)
- Sicher durch AES-Authentifizierung
- Austauschbare Beschriftungsfelder zum Notieren der Tastenfunktionen

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Versorgungsspannung: | 3x 1,5 V LR03/Micro/AAA |
| Versorgungsspannung (Ladestation): | Steckernetzteil 7,5 VDC |
| Schutzart: | IP20 |
| Abmessungen (B x H x T): | 167 x 63 x 19 mm |
| Gewicht: | 90 g (ohne Akkus) |
| Funkfrequenz: | 868,3 MHz |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite: | 200 m |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|---------------------|-------------------|
| Artikelnummer: | 84329 |
| EAN-Code: | 4047976843299 |
| Kurzbezeichnung: | HM-RC-19 |
| Verpackungseinheit: | 30 |
| Maße Verpackung: | 184 x 112 x 97 mm |
| Gesamtgewicht: | 455,0 g |

LIEFERUMFANG

Funk-Fernbedienung 19 Tasten, weiß
 3x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien
 Ladestation
 Bedienungsanleitung in DE und EN