

Funk-Türschlossantrieb KeyMatic, silber inkl. Funk-Handsender

Artikel-Nr.: 151138A0
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Türen lassen sich mit KeyMatic öffnen, verriegeln und entriegeln - per Tastendruck direkt am Gerät oder ganz bequem per Funk-Fernbedienung
- Bequeme, einfache und sichere Bedienung ohne Schlüssel
- Universell einsetzbar für alle Türen mit Standard-Schließzylinder
- Einfache Montage (ganz ohne Bohren)
- Notfallfunktion ermöglicht manuelles Öffnen
- Komfortable Bedienung per Homematic Funk-Handsender 4 Tasten KeyMatic
- Sicher durch AES-Authentifizierung
- Herkömmlicher Schlüssel kann weiter genutzt werden

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	3x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer:	1/2 Jahr (typ.) (bei ca. 8 Schließvorgängen am Tag)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	5 bis 35 °C
Gehäuse:	ABS
Gehäusefarbe:	Silber
Display:	LCD 9 x 12 mm (Symbole und 14-Segment-Anzeige)
Abmessungen (B x H x T):	64 x 124 x 57 mm
Gewicht:	335 g (inkl. Batterien)
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	200 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	151138A0
EAN-Code:	4047976511389
Kurzbezeichnung:	HM-Sec-Key-S + HM-RC-Key4-3
Verpackungseinheit:	18
Maße Verpackung:	187 x 184 x 87 mm
Gesamtgewicht:	708,0 g

LIEFERUMFANG

Funk-Türschlossantrieb KeyMatic, silber
Funk-Handsender mit Schlüsselring
3x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien
1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie
Montagematerial (1x Inbusschlüssel,
2x Schrauben)
Bedienungsanleitung in DE und EN